

# LogiLink®



## Rauchmelder

Mit austauschbarer 9-V-Batterie

Art.-Nr.: SC0015

**Konform mit EN 14604 Standard**

**Ersetzbare 9 V Batterie**

## Machen Sie Ihr Leben sicherer

Dieser Rauchmelder mit austauschbarer 9-V-Batterie verfügt über einen fotoelektrischen Sensor, der so optimiert ist, dass er auch langsam schwelende Brände erkennt. Der Melder verfügt außerdem über einen lauten 85-dB-Alarm, eine einfache Montagehalterung, eine einzelne Test-/Stummschalttaste und ein Signal, dass das Ende der Batterielebensdauer anzeigt, damit Sie wissen, wann Sie die Batterie austauschen müssen. Verlassen Sie sich auf den Rauchmelder von Logilink, wenn es um maximalen Schutz und höchste Sicherheit für das Wichtigste in Ihrem Leben geht.

**85 dB Alarm**   **Stumm-Modus**   **LED-Anzeige**   **Warnung bei niedrigem Batteriestand**   **Einfach zu installieren**



\* Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
\* Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



Made in China



### Sehr präzise und reaktionsschnell

Mit photoelektrischer Technologie; der Rauchmelder reagiert schneller auf gefährlichen Rauch als herkömmliche Melder. Mit einem 85-dB-Alarm und einer schnell blinkenden Anzeige gewährleistet der Melder vollständigen Schutz, indem er Ihnen genügend Zeit gibt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen oder sicher zu entkommen.

### Selbsttest & Stumm-Funktion

Ausgestattet mit einer Warnung bei niedrigem Batteriestand, die Sie darüber informiert, wann es Zeit ist, die Batterie zu ersetzen. Verfügt über einen lautlosen Modus, mit dem Sie Fehlalarme beim Kochen oder Duschen vermeiden können. Nach dem Drücken der Taste wird der stille Modus nur für 8 Minuten aktiviert und schaltet dann zur normalen Funktion zurück, damit Sie und Ihre Familie sicher sind.

### Garantierte Qualität

Dieser Rauchmelder entspricht der Norm EN 14604 und gewährleistet hohe Qualität und Langlebigkeit für die Sicherheit zu Hause.

### Schützt Ihre Familie

Platzieren Sie den Rauchmelder an den empfohlenen Stellen in Ihrer Wohnung, um die Sicherheit Ihrer Familie zu erhöhen; er wacht rund um die Uhr über Sie.



\* Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
\* Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



SC0015



4 052792 065435

Made in China

## LED-Anzeigen:

Normal	Blinkt einmal alle 32 Sekunden rot
Bei schwacher Batterie	Rotes Blinken einmal alle 32 Sekunden, kurze und schnelle Pieptöne
Test/Alarm	Die rote LED blinkt einmal pro Sekunde; sie blinkt so lange, bis die Luft rein ist oder die Testtaste gedrückt wird.
Stumm-Mode	Die rote LED blinkt nach dem Drücken der Test-/Stummschalttaste alle 8 Sekunden einmal auf, das Gerät ist für 8 Minuten stummgeschaltet.
Störung	Der Alarm ertönt zwischen zwei Blinksignalen alle 32 Sekunden

## Spezifikationen:

Stromversorgung	DC 9 V Kohle-Zink- oder Alkali-Batterie
Sensor-Typ	Fotoelektrisch
Standby-Strom	<15 $\mu$ A
Alarm Strom	<25 mA
Alarm-Lautstärke	>85 dB(A) bei 3 m
Alarm-Empfindlichkeit	> 0,100–0,160 dB/m
Betriebstemperatur	0–40 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	<93 % RH (keine Kondensation)
Lagertemperatur	>5–28 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30–70 %
LED-Indikator	Ja
Stiller Modus Zeit	Ca. 8 Minuten
Montagemethoden	An Wand oder Decke
Abmessungen	Ø10x3,45 cm
Gewicht	115 g

## Paketinhalt:

- » 1x Rauchmelder
- » 1x 9-V-Batterie
- » 1x Montagesatz
- » 1x Benutzerhandbuch

## Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 104x104x50 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,16 kg
- » Maße VPE: 460x280x385 mm
- » Menge VPE: 60 Stück
- » Gewicht VPE: 10,6 kg



\* Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
\* Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

