



> [Telefone](#) > [Schnurlostelefone](#)

KX-TGJ322 Schnurlostelefon

Allgemeines	Farbe	S [Schwarz]/W [Weiß]/R [Weinrot]
	Schnurloses Mobilteil (Menge)	2
	Frequenz	1,9 GHz
	Frequenzbereich	1,88 GHz - 1,90 GHz
	Anzahl der Kanäle	120 Kanäle
	System	DECT
	DECT-Sicherheitsmodus	ja
	GAP	ja
	Anzahl Telefonleitungen	1
	Anschlussmöglichkeit für mehrere schnurlose Mobilteile	bis zu 6 Mobilteile
	Unterstützung mehrerer Basisstationen	bis zu 4 Basisstationen
	LCD-Sprache	Katalanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
	Wi-Fi® Verbindung	-
	Mobile Verbindung	-
	Bluetooth®-Klasse	-
Betriebssystemversion von Android™	-	
Energiesparmodus	Strahlungsarm	ja
	One-Touch-Eco-Modus	ja
Smartphone Connect	Smartphone Connect	-
	Mehrere Smartphones einbuchen	-
	Unterstützte Geräte	-

	WLAN Standard	-
	Vereinfachte Konfiguration	-
	Taste für einfache Wi-Fi-Einrichtung	-
	WiFi Repeaterfunktion	-
	Telefonbuch vom Smartphone kopieren	-
	Klingeltöne vom Smartphone kopieren	-
	Bilder vom Smartphone kopieren	-
	Konferenzschaltung mit Smartphone und Anrufer	-
	Festnetzanrufe weiterleiten (zwischen Smartphone und Mobilteil)	-
	Nachrichten auf dem Anrufbeantworter	-
Benutzerfreundlichkeit	Kompatibel mit Schlüsselfinder	ja
	Unterstützung mehrerer Schlüsselfinder	bis zu 4 Schlüsselfinder
	Repeatermodus	ja
	Clear Sound	ja
	Rauschunterdrückung (schnurloses Mobilteil)	-
	Rauschunterdrückung (Anrufbeantwortungssystem)	ja
	Individuelle Klangverstärkung	Höhen, Standard oder Tiefen
	Kompatibel mit Hörgeräten	-
	Notstromversorgung	-
	Babyphone	ja
	Smart-Taste	-
	Antworten mit beliebiger Taste	ja
	Nicht-stören-Modus	ja

	Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie)	ja/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird.
	SMS	-
	Anrufersperre	ja
	Notruf	-
	Telefonkonferenz	ja/3-Wege/* 3-Wege: Mobilteil - Mobilteil - Festnetz
	Sprechanlage	ja
	Interne Anrufe (von schnurlosem Mobilteil zur Basisstation)	-
	Interne Anrufe (von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil)	ja
	Intercom-Funktion (alle)	ja (Für alle Mobilteile)/* Optionales Mobilteil erforderlich.
	Uhr	ja
	Kalender/Planer	-
	Wecker (Weckruf / Memo-Alarm)	ja/ja
	Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion)	ja/ja
	Bluetooth Mobilteil-fähig (HSP-Unterstützung)	-
	Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher Unterstützung	-
	Unterstützt Google Play™	-
Anruferkennung / Telefonbuch	Anrufer ID	ja/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird.
	Speichern der Anruferkennung	50 Einträge/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird.
	Gespräch halten Anruferanzeige	ja/* Benötigt einen aktiven Service zur Anruferanzeige sowie zum Halten von Anrufen mit

	Anruferidentifikation durch Ihren Anbieter/Ihr Telekommunikationsunternehmen.
VIP-Zuordnung Rufmelodien	ja/-/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird./** Erfordert eine Registrierung bei der Telefonbuchfunktion.
VIP-Zuordnung Farben	-
Anruferkennung (schnurloses Mobilteil)	ja/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird.
Sprechende Anruferkennung (Basisstation)	ja/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird.
Sprache der sprechenden Anruferkennung	Deutsch/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird.
Anrufersperre	ja (100 Nummern)/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird./** Erfordert die Eintragung der Nummer in der Blockierungsliste für belästigende Anrufe.
Blockieren bestimmter Nummern	ja/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird.
Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer	ja/* Dafür ist eine Anruferkennung erforderlich, die von Ihrem Anbieter/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird./** Je nach Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters können Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht blockiert werden.
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (schnurloses Mobilteil)	-
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (Basisstation)	-
Rufnummernspeicher für Mobilteile (Name/Nummer)	-
Rufnummernspeicher für Basisstation (Name/Nummer)	(16 Zeichen/24 Ziffern)
Telefonbuchfreigabe	ja

	Kopieren des Telefonbuchs (von Mobilteil zu Mobilteil)	-
	Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth	-
	Kurztaste (Basisseinheit)	-
	Kurzwahl (Basisstation)	-
	Kettenwahl (schnurloses Mobilteil)	ja
	Kettenwahl (Basisseinheit)	-
Schnurloses Mobilteil	LCD	4,5 cm (1,8 Zoll)
	Farbe der LCD-Hintergrundbeleuchtung	Weiß
	Touchscreen	-
	Kamera auf der Vorderseite	-
	Kamera auf der Rückseite	-
	LED-Blinken	-
	GPS-Empfänger	-
	SD-Speicherkartensteckplatz	-
	USB-Anschluss	-
	USB-Version	-
	Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte)	ja (6-Schritte)
	Freisprechen ohne Unterbrechung (Voll-Duplex)	ja
	Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole)	ja (9)
	Klingeltöne (Rufton + Rufmelodie)	40
	Polyphone Klingeltöne	32-fach
	Klingelton Lautstärke Stufen	6 + Aus
	Receiver-Lautstärkeschritte	4.0

	Wahlwiederholungsspeicher	10 (Name und Nummer), erfordert die Registrierung in der Telefonbuchfunktion, damit der Name angezeigt wird./* Erfordert zur Anzeige des Namens die Eintragung im Telefonbuch.
	Ziffern der Wahlwiederholung	24
	Auto Wahlwiederholung	ja
	Klingeltonanzeige (Farbe)	-
	Ladeanzeige (Farbe)	-
	Halten	ja
	Stummschaltung	ja
	Tastensperre	ja
	Kopfhöreranschluss	ja
	Sicherer Griff	-
	Kurzhubtaste	ja
	An der Wand montierbar (Ladegerät)	-
Basiseinheit	Wähltastatur	-
	Schnurgebundenes Handset	-
	Display	7-Segment-LED/2 Ziffern
	Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte)	-
	Klingeltöne (Rufton + Rufmelodie)	1 (1 + 0)
	Klingelton Lautstärke Stufen	6 + Aus
	Wahlwiederholungsspeicher	-
	Auto Wahlwiederholung	-
	Mobiltelefonsuche	-
	Halten	-
	Stummschaltung	-
	Mobilteilsuche	ja

	Wandmontage	-
Anrufbeantworter	Anrufbeantworter	ja
	Aufnahmedauer	ca. 40 Min.
	Nachricht vor- und zurückspulen	ja
	Akustisches Signal bei Nachrichten	ja (Basiseinheit)
	Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf	ja
	Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten	Deutsch
	Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS	-
	Anzeige der Nachrichtenliste (LCD-Display des Mobilteils)	ja
	Mitschneiden	-
	Lautstärkeschritte (Lautsprecher der Basisstation)	8
	Anruf-Screening (schnurloses Mobilteil)	ja
	Mithören (Basisstation)	-
	Sprachwahl für Ansagetexte	Deutsch
	Fernbedienung über Mobilteil	ja
	Fernbedienung von aussen (DTMF)	ja
Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten)	ja	
Zubehör	Schlüsselfinder integriert (Menge)	-
	Integrierter Repeater	-
	Gürtel-Clip enthalten	ja
Sonstiges	Strahlungsfrei (Eco-Modus-Plus)	ja
	aufladbare Batterie	Ni-MH(AAA x 2)
	Ladezeit	ca. 7 Stunden

Stromverbrauch	Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus	0,16 W
Abmessungen / Gewicht	Interface-Box (B x H x T)	-
	Abmessungen Schlüsselfinder (B x T x H)	-
	Abmessungen Repeater (B x T x H)	-
	Gewicht Basisstation	ca. 170 g
	Gewicht Mobilteil mit Akkus	ca. 120 g
	Gewicht des Ladegeräts	ca. 40 g
	Gewicht Schlüsselfinder	-
	Gewicht des Repeaters	-

Copyright © 2017 Panasonic Deutschland & Österreich