

tiptel Ergophone 1300

Leistungsmerkmale

Display und Großtasten

- 2-zeiliges Display, 16-Segment und Piktogramme
- Anzeige Datum/Uhrzeit
- Gesprächsdaueranzeige
- Kontrast der Anzeige einstellbar
- Großtasten, nach außen gewölbt, mit gut fühlbarem Druckpunkt
- Taste „Ziffer 5“ mit Orientierungspunkt

Telefonfunktionen

- Wahlvorbereitung
- 6 Zielwahltasten
- Telefonbuch für 50 Einträge (Name und Rufnummer)
- Anruferliste für 20 Einträge (mit Namen, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind)
- Automatische Wahl aus der Anruferliste
- Entgangene Anrufe werden im Display angezeigt und über LED signalisiert
- Übernahme einer Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch
- Freisprechen (halb-duplex), Lauthören
- Wahl bei aufliegendem Hörer
- Optische Anrufsignalisierung durch LED und Displayanzeige
- Rückfrage/Vermitteln über R-Taste
- Besetzttonerkennung: Telefon legt selbstständig auf
- Wahlsperre bis auf Zielwahl und Notruf
- Ausnahmerufnummern (z .B für Polizei/Feuerwehr) bei Wahlsperre speicherbar

Akustik

- Klingellautstärke einstellbar über Menü und Plus/Minustasten
- Klingel ein-/ausstellbar
- 10 Klingeltöne einstellbar
- Hörerätetauglich (integrierter Magnetfelderzeuger)
- Hörerlautstärke einstellbar über Plus/Minustasten
- Hörer bei Bedarf extra laut einstellbar
- Lautstärke des Lautsprechers über Plus/Minustasten einstellbar

Rücksprechen

- Rücksprechen (Telefon schaltet nach Anruf selbsttätig in den Abhörbetrieb)
- Rücksprechen einstellbar über CLIP-Rufnummer (3 Nummern speicherbar) oder über Sonderruf

Notrufbetrieb

- Notruffunktion ein-/ausschaltbar

- Notrufauslösung über Notruftaste am Telefon
- Notruftaste blinkt bei ausgelöstem Notruf
- Bis zu 3 Rufnummern werden jeweils bis zu viermal hintereinander gewählt
- Annahme des Notrufs mit der Taste 5. Hierdurch wird vermieden, dass Sprachdienste oder Anrufbeantworter den Notruf annehmen und deshalb keine Hilfeleistung erfolgt.
- Nach Annahme des Notruf schaltet das Telefon automatisch in den Freisprechbetrieb
- Notrufansage in 6 Sprachen
- Priorität des Notrufs vor anderen Telefonfunktionen
- Lautsprecherlautstärke wird bei Notruf automatisch laut voreingestellt

Grundeinstellungen

- Einfache Menüeinstellungen in 11 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, PT, PL, NO, SE, TR)
- PIN-Schutz wichtiger Leistungsmerkmale (3-stelliger Code)
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb: Signaltaste Flash (100 / 240 ms) einstellbar, Amtskennzahl / automatisch Amtstonerkennung

Sonstiges

- Line-gepeist: Das Telefon benötigt weder Batterien noch Steckernetzgerät
- Schnelle Konfiguration durch „Klonfunktion“ (Geräteeinstellung wird dupliziert)
- Auslieferungszustand einstellbar
- Wandmontagefähig mittels optionalem Wandhalter

Lieferumfang

- Telefon
- Telefonanschlusskabel mit Adapterstecker
- Bedienungsanleitung

Display und Großtasten

- 2-zeiliges Display, 16-Segment und Piktogramme
- Anzeige Datum/Uhrzeit
- Gesprächsdaueranzeige
- Kontrast der Anzeige einstellbar
- Großtasten, nach außen gewölbt, mit gut fühlbarem Druckpunkt
- Taste „Ziffer 5“ mit Orientierungspunkt

Telefonfunktionen

- Wahlvorbereitung
- 6 Zielwahltasten
- Telefonbuch für 50 Einträge (Name und Rufnummer)
- Anruferliste für 20 Einträge (mit Namen, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind)
- Automatische Wahl aus der Anruferliste
- Entgangene Anrufe werden im Display angezeigt und über LED signalisiert
- Übernahme einer Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch

- Freisprechen (halb-duplex), Lauthören
- Wahl bei aufliegender Hörer
- Optische Anrufsignalisierung durch LED und Displayanzeige
- Rückfrage/Vermitteln über R-Taste
- Besetzttonerkennung: Telefon legt selbstständig auf
- Wahlsperre bis auf Zielwahl und Notruf
- Ausnahmerufnummern (z .B für Polizei/Feuerwehr) bei Wahlsperre speicherbar

Akustik

- Klingellautstärke einstellbar über Menü und Plus/Minustasten
- Klingel ein-/ausstellbar
- 10 Klingeltöne einstellbar
- Hörerätetauglich (integrierter Magnetfelderzeuger)
- Hörerlautstärke einstellbar über Plus/Minustasten
- Hörer bei Bedarf extra laut einstellbar
- Lautstärke des Lautsprechers über Plus/Minustasten einstellbar

Rücksprechen

- Rücksprechen (Telefon schaltet nach Anruf selbsttätig in den Abhörbetrieb)
- Rücksprechen einstellbar über CLIP-Rufnummer (3 Nummern speicherbar) oder über Sonderruf

Notrufbetrieb

- Notruffunktion ein-/ausschaltbar
- Notrufauslösung über Notruftaste am Telefon
- Notruftaste blinkt bei ausgelöstem Notruf
- Bis zu 3 Rufnummern werden jeweils bis zu viermal hintereinander gewählt
- Annahme des Notrufs mit der Taste 5. Hierdurch wird vermieden, dass Sprachdienste oder Anrufbeantworter den Notruf annehmen und deshalb keine Hilfeleistung erfolgt.
- Nach Annahme des Notruf schaltet das Telefon automatisch in den Freisprechbetrieb
- Notrufansage in 6 Sprachen
- Priorität des Notrufs vor anderen Telefonfunktionen
- Lautsprecherlautstärke wird bei Notruf automatisch laut voreingestellt

Grundeinstellungen

- Einfache Menüeinstellungen in 11 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, PT, PL, NO, SE, TR)
- PIN-Schutz wichtiger Leistungsmerkmale (3-stelliger Code)
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb: Signaltaste Flash (100 / 240 ms) einstellbar, Amtskennzahl / automatisch Amtstonerkennung

Sonstiges

- Line-gespeist: Das Telefon benötigt weder Batterien noch Steckernetzgerät
- Schnelle Konfiguration durch „Klonfunktion“ (Geräteeinstellung wird dupliziert)
- Auslieferungszustand einstellbar

- Wandmontagefähig mittels optionalem Wandhalter

Lieferumfang

- Telefon
- Telefonanschlusskabel mit Adapterstecker
- Bedienungsanleitung